


RG-POŻ



Nr obwodu	Z1	SN	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Opis obwodu	Zasilanie z RG:NN	Sygnalizacja napięc. Signaling voltages	rezerwa dla CSP	zasilanie COD_0/1	zasilanie CZE_0/1	zasilanie CZE_0/2	zasilanie COD_1/1	zasilanie COD_1/2	zasilanie COD_Z/1	rezerwa	rezerwa
Typy aparatów	RI 63A napęd dźwignowy	WN B6A/6KA 3x żółta 230V PKN 2XNO	D01/gG16A	D01/gG16A	D01/gG16A	D01/gG16A	D01/gG16A	D01/gG16A	D01/gG16A	D02/gG16A	D02/gG16A
Przewód	(N)HXH-J 5x6	LgY 1.5		(N)HXH-J3x2.5	(N)HXH-J3x2.5	(N)HXH-J3x2.5	(N)HXH-J3x2.5	(N)HXH-J3x2.5	(N)HXH-J3x2.5		
Pt [kW]	3			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
Ps [kW]	3			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
Is [A]	5.4			1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3		